Manual de Usuario

Led Solar Urban

Funcionamiento:

1. Conecta el cable de la lámpara al panel solar y extiéndalo al sol para cargarlo antes de usarlo. El tiempo de carga es superior a 6 horas diarias.

2. Presiona el botón "ON" del control remoto para activar el modo de encendido; la luz se enciende durante el día. Las demás funciones no son ajustables.

3. Presiona el botón "AUTO" del control remoto para el control inteligente de la iluminación; su brillo se ajusta por segmentos de tiempo.

4. La distancia del control remoto es de 12 m; la señal debe ser lineal; cualquier obstáculo afectará la distancia.

5. Cuanto más brillante sea la lámpara, mayor será el consumo de energía; por lo tanto, ajuste el brillo a un nivel más bajo en días lluviosos.

6. El producto tiene una función de memoria: la luz se enciende automáticamente a diario al presionar la última configuración. Presione "OFF" para cancelar la función de memoria.

7. La batería está integrada en el cabezal de la lámpara; asegúrese de conectar la lámpara al panel solar durante la carga. Se puede cargar con la luz encendida o apagada.

8. Pulsar "CANCELAR TEMPORIZADOR" para borrar programaciones horarias anteriores.

Normas de uso:



- Temperatura de trabajo: -10°C - 45°C
- Cuando la luminaria no se usa por mucho tiempo, cargar la batería cada 3 meses para preservar la vida útil de la batería.
- Instala el panel solar en una zona despejada y con el panel solar orientado a la luz del sol. Evita que las hojas, árboles o cualquier otro obstáculo se interpongan en el panel solar, afectará la eficiencia de carga.
- Para una carga completa debe tener luz solar directa de 6 a 8 horas.
- No instales cerca de una torre de comunicaciones u otro campo de ondas electromagnéticas.
- No utilices este producto en ambientes de alta temperatura, humedad, corrosivos o malas condiciones de trabajo, ya que afectará a la vida útil del producto y su garantía.
- Reemplaza la batería del mando a distancia cuando este no funcione correctamente.

Especificaciones técnicas:

Referencia	LD1150410	LD1150411	LD1150412	LD1150413
Potencia	50W	100W	150W	200W
Panel solar	10W mono	15W mono	25W mono	30W mono
LED	68 pcs LED	122 pcs LED	204 pcs LED	300 pcs LED
Batería	3.7V*8000mAH	3.7V*16000mAH	3.7V*24000mAH	3.7V*32000mAH
Tiempo de trabajo	10-30 horas	10-30 horas	10-30 horas	10-30 horas
Control	Sensor luminosidad Mando a distancia	Sensor luminosidad Mando a distancia	Sensor luminosidad Mando a distancia	Sensor luminosidad Mando a distancia
Area iluminada	>100 m²	>150 m²	>200 m²	>250 m²
Modo de carga	Solar/DC	Solar/DC	Solar/DC	Solar/DC
Tiempo de carga	6-8 horas	6-8 horas	6-8 horas	6-8 horas
Protección	IP65	IP65	IP65	IP65

Mando a distancia:

