



Foco LED SHOW 36W RGB+W 4 en 1 DMX

Luminaria LED de solo 12cm de diametro para espectáculos que puede funcionar de manera manual, automática o por DMX sincronizado con la música, y convertir cualquier estancia en una pista de baile. El Foco LED mini SHOW usa 12 diodos de 3W ultra brillantes con tecnología LED con potencia de 36w.




36W



20º



AC220V



IP20



ESPECIFICACIONES

Potencia	36W
Ángulo de apertura	20º
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC85-265V
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Iluminación para...	Espectaculos
Sistemas de control	DMX
Temp. de trabajo	-20°C hasta +55°C
Etiqueta energética	A+

Referencia

LD1021451

Color de luz

RGB + Blanco neutro

Dimensiones del producto

150x160x120mm

Dimensiones del packaging

17x18x15cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE
TUV

DETALLES

Gracias a su micrófono integrado, puede funcionar sincronizado con la música, y convertir cualquier estancia en una pista de baile.

Para los más profesionales, el Foco Led de 36w cuenta con

conexión DMX para ser manejada desde un controlador, o sincronizarse con otros dispositivos. Y con su robusta construcción, te aseguras muchísimas horas de funcionamiento.

Características:

- Configuración: mediante panel de control con display LED
- DMX: 6 canales Manual / automático / esclavo Ritmo de la música
- 36W LED Configuración: 12x3 W (3 rojos, 3 verdes, 3 azules y 3 blancos)
- Apertura: 20°
- Configuración de color personalizado desde display

Usos del Foco LED mini SHOW RGB + Blanco DMX512

- Discotecas

- Ferias
- Pubs
- Salones de Baile
- Escenarios
- Eventos

El Foco LED mini SHOW, brinda el mejor efecto en iluminación contando con diferentes colores para diferentes tipos de eventos.

En LEDBOX aseguramos que nuestros productos tienen garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.