



Proyector LED, 100W solar/con batería recargable + emergencia + power bank

Proyector led de alta luminosidad con batería de litio recargable y soporte. Incorpora panel solar para su carga en su parte posterior. Proporciona una luz blanca potente, además dispone de opción de flash rojo y azul para señalización. Iluminación eficaz en cualquier situación.



ESPECIFICACIONES

Potencia	100W
Flujo luminoso	3000lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	6000K
Alimentación	AC220V
Chip	Epistar COB
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Pantalla protectora, Batería recargable, Recarga solar, Reflector de aluminio
Temp. de trabajo	-40°C - + 55°C

Referencia

LD1020621

Color de luz

Blanco frío

Dimensiones del producto

225x245x295mm

Dimensiones del packaging

21x21x24cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Proyector Led portátil alimentado con una batería de litio de 3.2V-12000mAH que se puede cargar directamente en un enchufe estándar de 220V o a través de su panel solar incorporado en su parte posterior. Incluye cargador, y soporte para un fácil transporte.

Dispone de chip led de color blanco frío 6000K, rojo y azul. Ofrece luz blanca o ráfagas de emergencia de color rojo+azul para señalización de obras, o cualquier otra situación.

Autonomía: de 8 a 36 horas. Se puede cargar con un transformador incluido o con luz solar a través del Panel Solar situado en la parte trasera del foco. **El estado de carga se representa mediante luces de color situadas en el lateral del proyector.**

Permite regular la intensidad de la luz. Además posee dos modos de encendido, automático y manual.

Incluye:

- Función Power Bank, para convertir el Proyector Solar en una batería externa para teléfono Móvil.

- Cable USB para cargar el Foco y Dispositivos Móviles.

De gran utilidad para equipos de emergencia como bomberos, cruz roja, instaladores electricistas o cualquier reparación u obra en el que no se tenga acceso al suministro eléctrico.

Multifunción:

1 pulsación: 100% de intensidad

2 pulsaciones: 50% de intensidad

3 pulsaciones: emergencia de color rojo+azul para señalización

Importante: No debe encenderse el proyector cuando está cargando la batería. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado del mismo.

Ficha técnica

Proyector LED, 100W solar/con batería recargable + emergencia + power bank

LEDBOX®

Ficha técnica

Proyector LED, 100W solar/con batería recargable + emergencia + power bank

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.