



Controlador IR tira led 220V RGB 1500W, IP67, conectores rápidos

Controlador IR para tira led a 220V RGB con protección contra el agua IP67 y conectores rápidos para tiras led compatibles. Se conecta fácilmente y con su mando a distancia es posible tener un total control sobre la tira. Incluye mando a distancia.



ESPECIFICACIONES

Potencia	1500W
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC 110-230V
Amperios (mA)	6800mA
Ancho de tira PCB	18.5mm
Corte sección	1000mm
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP67
Controlado por:	IR
Otros	Mando incluido

Referencia

LD1051800

Dimensiones del producto

50x120x18mm

Dimensiones del packaging

7x14x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAAE

DETALLES

Controlador IR para tira led a 220V RGB. Se conecta fácilmente y con su mando a distancia es posible tener un total control sobre la tira.

Controla hasta 1500W de potencia de tira LED RGB 220V. Su mando a distancia incluido, permite regular la intensidad de luz. Seleccionar el color, modos y efectos, velocidad de transición, encendido/apagado, etc.

Características técnicas:

- Voltaje (entrada y salida): AC 110 - 230V
- Potencia de salida: 1500 W
- Control de salida: 6.8A
- Conexión de salida: Conector hembra de 4 pines. (8*16mm)
- Control: IR infrarrojos

Ficha técnica

Controlador IR tira led 220V RGB 1500W, IP67, conectores rápidos

LEDBOX®

- Temperatura de trabajo: -20°C ~ 60°C
- Peso: 350 gr
- Dimensiones: 120 x 50 x 18mm (ancho x alto x profundo)

Ficha técnica

Controlador IR tira led 220V RGB 1500W, IP67, conectores rápidos

LEDBOX®

Ficha técnica

Controlador IR tira led 220V RGB 1500W, IP67, conectores rápidos

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.