

Driver LED ROMA/SAMOS, 40W-26W, negro, trifásico

Driver Trifásico de máxima calidad GxTronic para foco led ROMA, 40W-26W, negro, monofásico, regulable 24º-60º, UGR13, CCT



ESPECIFICACIONES

Potencia	40W
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC200-240V
Foco carril - Tipo	Trifásico
Movilidad	Orientable
Color	negro
Interior-exterior	Interior
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Tipo de regulación	TRIAC
Otros	Reflector de aluminio
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1014552

Dimensiones del producto

25x90x45mm

Dimensiones del packaging

3x10x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAAE

DETALLES

Driver Trifásico de máxima calidad GxTronic para foco led ROMA, 40W-26W, negro, monofásico, regulable 24º-60º, UGR13, CCT

Potencia Regulable

Una de las características más destacadas de este foco es

su innovador **Driver GxTronic**, que viene de serie con una potencia de 40 regulable **26W, 28W, 30W, 32W, 34W, 36W, 38W y 40W** de potencia. Así puedes ajustar la intensidad lumínica según tus necesidades, ahorrando energía y dinero en el proceso.

Selección de color (**CCT**) te permite ajustar la temperatura

Ficha técnica

Driver LED ROMA/SAMOS, 40W-26W, negro, trifásico

LEDBOX®


de color según tu preferencia.

Ficha técnica

Driver LED ROMA/SAMOS, 40W-26W, negro, trifásico

LEDBOX[®]

GALERIA




Adjustable Power



1	2	3	Power	Current
OFF	OFF	OFF	26W	450mA
OFF	OFF	ON	28W	700mA
OFF	ON	OFF	30W	750mA
OFF	ON	ON	32W	800mA
ON	OFF	OFF	34W	850mA
ON	OFF	ON	36W	900mA
ON	ON	OFF	38W	950mA
ON	ON	ON	40W	1000mA

DRIVER LED
Gxtronic
220-240V



Ficha técnica

Driver LED ROMA/SAMOS, 40W-26W, negro, trifásico

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.