

## LED Driver DC3-11V/(1-3)x3W/700mA

Fuente de alimentación de DC3-11V/(1-3)x3W/700mA, Corriente Constante, para focos led



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>3W</b>
Entrada	<b>100-240VAC</b>
Salida	<b>DC3.5V</b>
Amperios (mA)	<b>700mA</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>

#### Referencia

LD1142139

#### Dimensiones del producto

29x58x23mm

#### Dimensiones del packaging

3x6x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

LED DRIVER de Corriente Constante especialmente diseñado para focos led de 1x3W (luminarias led y otros) proporciona una gran economía y eficiencia.

- Entrada voltaje: 100-240VAC - 50/60Hz
- Entrada intensidad corriente eléctrica : 1,5 Amp

Max.


- Salida voltaje: DC3.5V
- Salida intensidad corriente eléctrica : 700mA corriente constante
- Potencia salida: 1x3W
- Factor de potencia: => 92%

# Ficha técnica

LED Driver DC3-11V/(1-3)x3W/700mA

LEDBOX®

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.